

ANLEITUNG ZUM SOFTWAREUPDATE FÜR DAS DIRA S 32i CD REV. 2

Lieber Kunde,

wenn Sie an Ihrem DIRA S 32i CD ein Softwareupdate durchführen möchten, überprüfen Sie bitte zunächst über das Radio-Menü, ob Sie ein Gerät der Revision 2 (Rev.2.) haben.


Zur Ermittlung der notwendigen Information zur Revision gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie das Gerätemenü
- Wählen Sie „System“ an und bestätigen mit der OK-Taste
- Wählen Sie nun die Option „Version“ an und bestätigen die Auswahl mit der OK-Taste
- Unter „Model“ steht hinter dem Produkttyp dann der Zusatz „_Rev.2“

Falls Ihnen dort die Rev.2. angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, welche Softwareversion gegenwärtig auf dem Gerät installiert ist.

Sollte die angezeigte Version kleiner als V0085 sein, dann führen Sie bitte unbedingt zunächst ein Update per USB auf die beigefügte Version V0085 durch!

Anschließend können Sie auf dem gleichen Weg das Update auf die aktuellste Version V0108 durchführen.



ACHTUNG!

Sollte der Modellbezeichnung KEINE Angabe zur Revision 2 zu entnehmen sein, führen Sie auf keinen Fall eine Softwareaktualisierung mit der heruntergeladenen Version aus!

Bitte überspringen Sie auf keinen Fall das Update zur Version V0085, da Sie dadurch Ihr Radio beschädigen könnten!

Durchführung des Updates per USB-Stick:

Verwenden Sie für das Update bitte einen formatierten USB-Stick, der eine maximale Speicherkapazität von 8 GB im besten Fall nicht überschreitet!

- Kopieren Sie die Software-Datei („bin-Datei“) – nachdem die heruntergeladene Datei von Ihnen entpackt wurde – auf den USB-Stick und verbinden Sie diesen mit der USB-Schnittstelle des Radiogerätes
- Öffnen Sie das Gerätemenü
- Wählen Sie „System“ an und bestätigen mit der OK-Taste
- Wählen Sie „Software-Update“ an und bestätigen die Auswahl
- Wählen Sie nun „Über USB“ an und bestätigen die Auswahl
- Wählen Sie die Software „DIRA_S32i_CD_Rev2_Vxxxx“ aus und bestätigen mit OK
- Das Update startet automatisch > **Bitte beachten Sie die Angaben im Display!**

Nach erfolgreichem Update schaltet das Gerät ab und startet dann erneut.